

# FINGERTEC




Kadex




m-Kadex

## *Panduan Mulai Cepat*

## • Kadex



## • m-Kadex



## Panduan Mulai Cepat

Panduan Mulai Cepat ini dimaksudkan untuk memberi pengguna instruksi-instruksi sederhana tentang cara pengaturan tanggal/waktu terminal dan komunikasi terminal serta untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi kartu. Untuk penjelasan selengkapnya tentang topik-topik lainnya tentang pengelolaan terminal, bacalah manual pengguna perangkat keras terminal yang disertakan dalam kemasan atau tersedia secara online di

- **Kadex**  
<http://info.fingertec.com/kadex-4>
- **m-Kadex**  
<http://info.fingertec.com/mkadex-4>

## 1 Pengaturan Tanggal dan Waktu

### • Kadex

1. Tekan **Menu**, masuk ke **Opsi** lalu pilih **Opsi Sistem**.
2. Pilih **Tanggal/Waktu**, masukkan nilai yang benar kemudian tekan OK untuk menyimpan pengaturan.

### • m-Kadex

m-Kadex harus dihubungkan dengan perangkat lunak untuk mengatur tanggal dan waktu. *Selengkapnya, lihat manual pengguna m-Kadex.*

## 2 Mendaftarkan Pengguna Kartu

1. Tekan **Menu**, ke **Kelola Pengguna** lalu pilih **Daftarkan Pengguna**. Pilih **Reg RFID** lalu tekan **OK** bila Anda melihat **"Pendaftaran Baru"**.
2. Masukkan **ID Pengguna**, lalu lambaikan kartu di area induksi sampai ID kartunya tampil di layar. Tekan **OK** untuk menyimpan.

### • m-Kadex

1. Sebelum melanjutkan, periksa apakah LED hijau berkedip. Lalu, lambaikan kartu administrator dua kali. Bila LED hijau berkedip cepat, lambaikan kartu pengguna baru pada terminal.

2. Setelah ada bunyi tit, lambaikan kartu administrator sekali untuk mengakhiri proses pendaftaran, atau ulangi langkah-langkah di atas untuk mendaftarkan kartu yang lain.

## 3 Pengaturan Komunikasi

Tekan **Menu** > **Opsi** > **COM opt** > Tetapkan nilai IP / Subnet mask / Gateway / Dev ID > OK untuk menyimpan > Restart untuk menerapkan perubahan.

### Nilai yang ditetapkan secara default:

Alamat IP - 192.168.1.201  
Subnet Mask - 255.255.255.0  
Gateway - 192.168.1.1  
Dev ID - 1  
Kata Sandi - 0

### • m-Kadex

Hubungkan m-Kadex ke pengaturan konfigurasi perangkat lunak. *Lihat manual pengguna perangkat keras m-Kadex.*

1

## Pemasangan

Penginstal perangkat lunak FingerTec Ingress ada di DVD FingerTec yang dikirim beserta terminal FingerTec. Menyelesaikan pemasangan.

2

## Aktivasi Online

Gunakan nomor seri terminal untuk mengaktifkan perangkat lunak Anda secara online. Hubungi penyalur terdekat atau kirimkan email ke [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com) jika Anda ingin mengaktifkan perangkat lunak secara offline.

3

## Ikhtisar Sistem



*Seluruh panduan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak sudah tersedia di DVD FingerTec dan dapat diunduh secara online di <http://user.fingertec.com>*