

FUNKTIONEN

Express Einrichtung

- Schnelleinrichtungsassistent für eine einfache Konfiguration während der Ersteinrichtung
- Definiert alle notwendigen Systemkomponenten automatisch
- Innovative Features verkürzen die Konfigurationszeit und eliminieren Programmfehler

Erhöhte Software Sicherheits Features

- Optionaler Fingerprint Login für Systemadministrator
- Bildschirmsperrefunktion - automatischer Logout nach Periode der Untätigkeit
- Vollständige Sicherung und Speicherung der Systemdaten
- Detaillierte Speicherung und Berichtsfunktion zur Verfolgung und Überprüfung früherer Konfigurationsänderungen

Zutrittskontrollberichte

- 14 Arten von Listen und Ereignisberichten
- Umfangreiche Ereignisfilterung
- Schnelldruck- und Emailfunktion
- Unterstützt digitale Wasserzeichen
- Berichte können in 10 verschiedene Formate exportiert werden, z.B. .xls, .txt, .csv

Einfache Zeitplanung

- Stellt bis zu 3 Zeitzoneneinstellungen pro Tag zur Verfügung
- Erlaubt zeitgesteuerte Zutrittsberechtigungen für jeden Wochentag
- Stellt Urlaubszeiteinstellungen und Einstellungen zu Urlaubszeiträumen zur Verfügung

Nutzerfreundliche Oberfläche

- Wechseln Sie Ansichten, verändern Sie Spalten und verändern und filtern Sie Daten für Nutzergruppen von einer einzigen Maske aus
- Verschiedene Nutzerschnittstellen nach Ihren Wünschen verfügbar
- Einfach verständliche Organisation im Windows "Baumstruktur"-Design, vollständig mit Balkenmenü

Komplette Doppelsynchronisation

- Synchronisiert komplett die Daten zwischen Terminal und Datenbank
- Einfache Synchronisation der Daten zum Terminal nach Auswechslung oder Veränderungen
- Auswählbare Synchronisation von einzelnen oder mehreren Aufzeichnungen

Ereignisprioritäten und Alarmierungen

- Organisieren Sie Alarmsignale und setzen Sie Alarmprioritäten, um die Reaktionszeit zu optimieren
- Konfigurieren Sie Ereignisprioritäten aus 62 Ereignisarten
- Offline Türereignisse, Alarmereignisse und Türverbindungereignisse
- Sendet automatisch Emails und Mitteilungen zu definierten Empfängern, wenn das System ein Ereignis feststellt
- Individuell einstellbare Töne für jede Priorität
- Push Mitteilungen für IOS- und Androidnutzer verfügbar

Müheloser Terminalaustausch

- Sicherung von Terminal- und Türeinstellungen
- Einfache Übertragung der Einstellungen auf das Austauschterminal

Effiziente Nutzerverwaltung

- Unterstützt 10 Abteilungssebenen
- Verfolgt die Aufzeichnungen der Nutzerkartenverwaltung
- Detaillierte Berechtigungen und Nutzerrechte für Zutritt, Anzeige und Kontrolle von Untersystemen
- Verbindung mit OFIS-x und OFIS-y für Registrierungsstelle über Fingerprint

Leistungsstarke Zutrittskontrollereinstellungen

- Schleusenfunktion
- Anti-Passback
- "Vier-Augen-Prinzip"
- Feueralarmverknüpfung
- Vielfältige Verifikationseinstellungen
- Besucherzeitplan

Integrierte Überwachung

- Echtzeitalarm- oder Ereignisprotokoll zur kompletten Dokumentation (einschließlich Mitteilungen und Überprüfungen) für das ganze System
- Zutritt über Fernsteuerung einschließlich Fernöffnung von Türen und Unscharfschalten von Alarm
- Zeigt bis zu 9 Objektpläne für Echtzeitüberwachung
- Grafische Karten mit animierten Symbolen für permanente Sichtbarkeit aller Aktivitäten
- Überwachung verschiedener Arbeitsplätze möglich

Zeiterfassungsfunktionen

- Wochenpläne mit 3 IN/OUT-Spalten für Anwesenheitsüberprüfung verfügbar
- Unterstützt Gruppeneinstellungen und individuelle Dienstpläne
- Unterstützt die Verwaltung von Urlaub und Abwesenheitszeiten
- Erstellt Anwesenheitslisten in denen permanent der Anwesenheitsstatus hinzugefügt, verarbeitet oder gelöscht wird
- Stellt 18 Arten von üblichen Zeiterfassungsberichten zur Verfügung, z.B. tägliche Anwesenheitslisten, Verspätungslisten oder Abwesenheitslisten
- Datenprüfungsliste im Terminal ermöglicht die Überprüfung und den Export der Rohdaten
- Einfacher Export der Anwesenheitsdaten durch Nutzung einer konfigurierbaren Formatvorlage
- Sendet Anwesenheitsdaten einfach zur SAGE UBS Lohnabrechnung
- Timer für den automatischen Datendownload nach einer bestimmten Zeitspanne
- Unterstützt bis zu 9-stellige Kurzbezeichnungen


Zusätzliche Merkmale

- Unterstützt verschiedene Sprachen
- Viele Nutzer in einem Schritt hinzufügen
- Automatische Terminalsuche über das Netzwerk
- Verschiedene Ansichten für Ereignisüberwachung
- Intelligenter Nutzerimport aus Drittanbietersoftware
- Einfache Gruppierung und Filterung von Daten zur Betrachtung

Mit integrierten Software Features für IPC Videoüberwachung

- Milestone's XProtect Serie und EpiCamera's Cloud-Speicherlösung integriert
- Der Nutzer kann schnell die aufgenommenen Videos oder Fotos von Türereignissen verfolgen oder abspielen
- Unterstützt Liveübertragung direkt von der IP-Camera
- Das Videoabspielfenster unterstützt Rahmenauswahl, unterschiedliche Geschwindigkeiten, Pause und den Export in AVI oder JPG files

SYSTEM DIAGRAMM



HARDWARE ANFORDERUNGEN

Server

- Betriebssystem : Window XP, Window Vista, Window 7, Window 8, Server 2003/2008 (32 oder 64-bit)
- Prozessor : Intel® Core® 2 Duo 2.5 GHz oder höher
- Speicher : 3 GB of RAM oder höher
- Festplatte : 80 GB
- Auflösung : 1024 x 768 oder höher

Client

- Operating system : Window XP, Window Vista, Window 7, Window 8, Server 2003/2008 (32 or 64-bit)
- Prozessor : Intel® Core® 2 Duo 2.0 GHz oder höher
- Speicher : 2 GB of RAM oder höher
- Festplatte : 50 GB
- Auflösung : 1366 x 768 oder höher

TECHNISCHE SPEZIFIKATION DES INGRESSUS KONTROLLERS



SPEZIFIKATION	Ingressus I	Ingressus II	Ingressus IV
BASICS			
Abmessungen (L X B X H), mm	186 x 106 x 36		226 x 106 x 36
Stromversorgung		12V DC	
Arbeitstemperatur (°C)		0 - 55	
Feuchtigkeit (%)		10 - 80	
CPU		32-bit, 400MHz	
Flash-speicher (MB)		128	
SDRAM (MB)		32	
Polungsschutz		Ja	
SPEICHER			
Fingerabdrücke		3000	
Karten		30000	
Passwörter		30000	
Transaktionen		100000	
KOMMUNIKATION			
Datenübertragung mit server	TCP/IP, RS485		
Terminalanzahl	2	4	4
Datenübertragung mit terminals	2 x 26-bit wiegand-eingang. Je 1 für ein slave-terminal. (1 x RS485-eingang um RS485-netzwerk zu unterstützen) (max 2 einheiten)	4 x 26-bit wiegand-eingang. Je 1 für ein slave-terminal. (1 x RS485-eingang um RS485-netzwerk zu unterstützen) (max 4 einheiten)	4 x 26-bit wiegand-eingang. Je 1 für ein slave-terminal. (1 x RS485-eingang um RS485-netzwerk zu unterstützen) (max 8 einheiten)
EINGANG			
Öffnungsknopf	1	2	4
Türsensor	1	2	4
AUX	1	2	4
Unterstützte AUX-eingänge	Bewegungsmelder, passiv präsenzmelder, passiv infrarot-melder für vorhänge, bewegungsmelder für haustiere, digitaler aktiver zweistrahl-infrarot-detektor, wärmemelder		
AUSGANG			
Türschloss (12VDC 10A form C-relais)	1	2	4
AUX-Ausgang (30VDC 2A Form C-Relais)	1	2	4
Unterstützte AUX-Ausgänge	Gasmelder und kompatible Sensoren, Piezo Sirene mit Stroboskop, elektrische Sirene		
ZUTRITTSKONTROLLFUNKTIONEN			
Hauptfunktionen	Türöffnungszeit (0-999s), Schleusenfunktion (nur Ingressus II & IV), Anti-pass back (nur lokal), Multi Card Unlocking, Erste Karte öffnet, Zeitzonen (50), Zeitzonen während Urlaub, Tür permanent geöffnet/geschlossen Zeitzonen, Sommerzeit, Kontinuierliche Verifikation von Nutzern		
Sicherheitsfunktionen	Türbruch-Alarm, Alarm, wenn Tür nicht geschlossen, Verbindung mit Feuermelder, Bedrohungsalarm, Türstatus und Ereignis (51 Arten)		
SOFTWARE			
Ingress	Gebündelte		