

FINGERTEC



Face ID3



Face ID 4d

Общее Описание Терминала

• Face ID 3



• Face ID 4d



РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦА

- 1 Расположите линию глаз в данной области.
- 2 Индикатор выполнения процесса показывает прогресс регистрации лица.
- 3 Строка состояния показывает качество сделанного изображения; чем выше цифра, тем лучше изображение.



ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ

- 1 Выровняйте Вашу позицию таким образом, чтобы Ваше лицо было в данной области.
- 2 Строка состояния показывает качество сделанного изображения; чем выше цифра, тем лучше изображение.



УСПЕШНЫЙ ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ

Система покажет Ваше фото, ID пользователя и имя после верификации Вашей личности.

Краткое Руководство

Краткое Руководство предназначено для того, чтобы обеспечить пользователя простыми инструкциями, как задать дату/время и наладить связь терминала, а также как производить регистрацию и верификацию по лицу.

1 Установка Даты и Времени

1. Нажмите **Меню**, выберите **Дата/Время** и установите значение.
2. Есть два варианта формата времени, 12-часовой формат и 24-часовой формат.

2 Регистрация Лица

Используйте руководство по устройству терминала

1. Нажмите **Меню** и выберите **Пользователь**.
2. Введите Ваш **ID Пользователя** и выберите **Лицо**.

3. Следуйте инструкциям и расположите линию глаз на зеленом прямоугольнике на экране, чтобы зарегистрировать Ваше лицо.
4. После того, как процесс регистрации завершен, выберите подходящий уровень **Полномочия** и нажмите **Сохранить**.

3 Настройки Связи

• Face ID3

Чтобы ввести IP адрес: Нажмите Меню > Связь > TCP/IP > Введите IP адрес.

Чтобы ввести Маску Подсети: Нажмите Меню > Связь > Маска Сети > Введите цифры.

Чтобы ввести Шлюз: Нажмите Меню > Связь > Шлюз > Введите цифры.

• Face ID4d

Чтобы ввести IP адрес: Нажмите Меню > Связь > Связь > IP Адрес > Введите IP адрес.

Чтобы ввести Маску Подсети: Нажмите Меню > Связь > Связь > Маска Сети > Введите цифры.

Чтобы ввести Шлюз: Нажмите Меню > Связь > Связь > Шлюз > Введите цифры.

программного обеспечения План действий

ingress

1

Активация Онлайн

Используйте серийный номер терминала для активации программного обеспечения онлайн. Обратитесь к Вашему местному торговому посреднику или к support@fingertec.com, если Вы хотите выполнить регистрацию программного обеспечения в режиме оффлайн.

Загрузка программного обеспечения / Руководства пользователя

Доступно онлайн на <https://product.fingertec.com/userguide.php>

2

Общее Описание Системы



FINGERTEC