


**FINGERTEC**



Face ID 4

**Общее Описание Терминала**



### РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦА

- 1 Расположите линию глаз в данной области.
- 2 Индикатор выполнения процесса показывает прогресс регистрации лица.
- 3 Строка состояния показывает качество сделанного изображения; чем выше цифра, тем лучше изображение.



### ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ

- 1 Выровняйте Вашу позицию таким образом, чтобы Ваше лицо было в данной области.
- 2 Строка состояния показывает качество сделанного изображения; чем выше цифра, тем лучше изображение.



### УСПЕШНЫЙ ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ

Система покажет Ваше фото, ID пользователя и имя после верификации Вашей личности.

## Краткое Руководство

Краткое Руководство предназначено для того, чтобы обеспечить пользователя простыми инструкциями, как задать дату/время и наладить связь терминала, а также как производить регистрацию и верификацию по лицу. Для более полной информации касательно других разделов по управлению терминалом, используйте руководство по устройству терминала, приложенное в упаковке или доступное онлайн:

- <http://user.fingertec.com/user-guide.html>

### 1 Установка Даты и Времени

1. Нажмите **Меню**, выберите **Дата/Время** и установите значение.
2. Есть два варианта формата времени, 12-часовой формат и 24-часовой формат.

### 2 Регистрация Лица

Используйте руководство по устройству терминала

1. Нажмите **Меню** и выберите **Пользователь**.
2. Введите Ваш **ID Пользователя** и выберите **Лицо**.
3. Следуйте инструкциям и расположите линию глаз на зеленом прямоугольнике на экране, чтобы зарегистрировать Ваше лицо.
4. После того, как процесс регистрации завершен, выберите подходящий уровень **Полномочия** и нажмите **Сохранить**.

### 3 Настройки Связи

**Чтобы ввести IP адрес:** Нажмите Меню > Связь > Связь > IP Адрес > Введите IP адрес.

**Чтобы ввести Маску Подсети:** Нажмите Меню > Связь > Связь > Маска Сети > Введите цифры.

**Чтобы ввести Шлюз:** Нажмите Меню > Связь > Связь > Шлюз > Введите цифры.

1

### Установка

Установочный пакет программного обеспечения FingerTec TCMS V3 доступен на DVD-диске, который прилагается ко всем терминалам FingerTec. Выполните установку.

Имя пользователя по умолчанию: admin  
Пароль по умолчанию: 123

2

### Активация Онлайн

Используйте серийный номер терминала для активации программного обеспечения онлайн. Обратитесь к Вашему местному торговому посреднику или к [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com), если Вы хотите выполнить регистрацию программного обеспечения в режиме оффлайн.

3

### Общее Описание Системы

#### Управление Пользователем

Добавить, удалить, редактировать и управлять информацией о пользователе и журналами транзакций.

#### Установка Учета Посещаемости

Для того, чтобы получать правильные отчеты о посещаемости, необходимо вычислить формулы для расчета и правил посещаемости.

#### Скачать записи о посещаемости с терминалов

Извлечь журналы транзакций, хранимые на терминалах, на сервер.

#### Проверить и редактировать записи о посещаемости

Просмотреть записи и редактировать / внести / проверить есть ли потерянные записи.

#### Генерирование отчетов о посещаемости

Сгенерировать профессиональные и презентабельные отчеты для анализа.

#### Экспортировать записи о посещаемости для платежной ведомости или для стороннего программного обеспечения

Внести записи о посещаемости, извлеченные из терминалов FingerTec, в соответствующее стороннее программное обеспечение/платежную ведомость.

Все полные руководства по устройству и программному обеспечению доступны на DVD-диске FingerTec и доступны для скачивания онлайн: <http://user.fingertec.com>