



FINGERTEC



R3



Q2i



i-Kiosk 100 Plus

快速入门指南


考勤机概述

CHINESE


• R3



• Q2i



• i-Kiosk 100 Plus



快速入门指南

此快速入门指南的目的是为了提供用户简单的说明如何设置考勤机的日期/时间和通讯，以及进行指纹和卡注册和验证。有关考勤机管理的其他详细信息，请参阅考勤机的硬件包装的用户手册或线上版本

- **R3:** <http://info.fingertec.com/r3-4>
- **Q2i:** <http://info.fingertec.com/q2i-4>
- **i-Kiosk 100 Plus:**
<http://info.fingertec.com/ikiosk100p-4>

1 设置日期和时间

1. 点击**菜单**，在系统中选定**日期 / 时间**。
2. 输入当前日期和时间，然后按确定保存。

2 登记指纹

1. 点击**菜单**，进入**用户管理**，选择**新用户**。

2. 输入**用户ID**，选择**登记指纹**然后按照说明书上，把手指放在扫描仪上三次。
3. 点击**OK**储存，然后点击**ESC**。再次点击**OK**，然后再次点击**ESC**回到主屏幕。

3 登记卡

1. 点击**菜单**，进入**用户管理**，然后选择**新用户**。
2. 输入**用户ID**，选择**登记卡**。
3. 挥动卡，直到**卡 ID**显示在屏幕上。点击确定键以**保存**和按**ESC**键回到主屏幕。

4 通讯设置

点击**菜单** > **通讯** > **网络** > 为IP /子网掩码/网关 > OK (保存) > 安全 > 设备ID > 设置1 > OK (保存) > ESC返回到主屏幕 > 重启后将更改设置。

默认值:

IP 地址 - 192.168.1.201
子网掩码 - 255.255.255.0
网关 - 192.168.1.1
考勤机机号 ID - 1
密码 - 0

1

安装

FingerTec 终端机随附的 DVD 里附有 FingerTec 的 Ingress 软件安装程式。请完成安装。


2

联机启动

使用终端机的序列号联机启动软件。如果您需要脱机启动软件，请洽询当地经销商或发送电邮至 support@fingertec.com。

3

系统概述



所有的硬件和软件用户指南可在 FingerTec DVD 查看，或透过以下的网站下载
<http://user.fingertec.com>