

FINGERTEC



R2



AC900

Panduan Mulai Cepat

• R2



• AC900



Panduan Mulai Cepat

Panduan Mulai Cepat ini berisi petunjuk-petunjuk sederhana cara mengatur tanggal/waktu terminal dan berkomunikasi serta cara menggunakan sidik jari, mendaftarkan kartu dan melakukan verifikasi. Untuk penjelasan selengkapnya tentang pengelolaan terminal, bacalah manual pengguna perangkat keras terminal yang disertakan dalam kemasan atau yang disediakan secara online berikut

- <http://info.fingertec.com/r2-4>
- <http://info.fingertec.com/ac900-4>

1 Pengaturan Tanggal dan Waktu

1. Tekan **Menu**, masuk ke **Opsi** lalu pilih **Opsi Sistem**.
2. Pilih **Tanggal/Waktu**, masukkan nilai yang benar kemudian tekan OK untuk menyimpan pengaturan.

3 Mendaftarkan Pengguna Kartu

1. Tekan **Menu**, ke **Kelola Pengguna** lalu pilih **Daftarkan Pengguna**.
2. Pilih **Reg RFID** lalu tekan **OK** bila Anda melihat **"Pendaftaran Baru"**.
3. Masukkan **ID Pengguna**, lalu lambaikan kartu di area induksi sampai ID kartunya tampil di layar.
4. Tekan **OK** untuk menyimpan, lalu tekan **ESC** lagi untuk kembali ke layar utama.

2 Mendaftarkan Sidik Jari

1. Tekan **Menu**, masuk ke **Kelola Pengguna** lalu pilih **Pengguna Baru**.
2. Pilih **Registrasi FP** lalu tekan **OK** bila Anda melihat **"Registrasi Baru?"**.
3. Masukkan **User ID**, pindai jari 3 kali sesuai perintah.
4. Tekan **OK** untuk menyimpan, lalu tekan **ESC** lagi untuk kembali ke layar utama.

4 Pengaturan Komunikasi

Tekan **Menu** > **Opsi** > **COM opt** > Tetapkan nilai IP / Subnet mask / Gateway / Dev ID > OK untuk menyimpan > Restart untuk menerapkan perubahan.

Nilai yang ditetapkan secara default:

Alamat IP - 192.168.1.201
Subnet Mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
Dev ID - 1
Kata Sandi - 0

1

Pemasangan

Penginstal perangkat lunak FingerTec Ingress ada di DVD FingerTec yang dikirim beserta terminal FingerTec. Menyelesaikan pemasangan.

2

Aktivasi Online

Gunakan nomor seri terminal untuk mengaktifkan perangkat lunak Anda secara online. Hubungi penyalur terdekat atau kirimkan email ke support@fingertec.com jika Anda ingin mengaktifkan perangkat lunak secara offline.

3

Ikhtisar Sistem



Seluruh panduan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak sudah tersedia di DVD FingerTec dan dapat diunduh secara online di <http://user.fingertec.com>