



# FINGERTEC



TimeLine 100

## Descripción General del Terminal



## Guía de Inicio Rápido

La Guía de Inicio Rápido está diseñado para proporcionar al usuario con instrucciones sencillas sobre cómo configurar la fecha/hora y la comunicación del terminal, así como para llevar a cabo la inscripción y verificación de huella digital y tarjeta. Para más detalles sobre otros temas de gestión de terminales, consulte el manual de usuario del hardware del terminal disponible en el paquete o en línea en

• <http://user.fingertec.com/user-guide.html>

### 1 Configurar La Fecha y Hora

1. Pulse **Menú**, vaya a **Opciones** y seleccione **Opciones del Sistema**.
2. Seleccione **Fecha/Hora**, introduzca el valor correcto y pulse **OK** para guardar las configuraciones.

### 2 Registrar Usuarios de Tarjeta

1. Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccione **Registrar Usuario**. Seleccione **Registrar RFID** y pulse **OK** cuando vea **Nuevo Registro?**
2. Ingrese un **ID de Usuario**, y pase la tarjeta en el área de lectura hasta que se muestre la ID de Tarjeta en la pantalla. Pulse **OK** para guardar.

### 3 Configuraciones de Comunicación

Pulse **Menú** >  
**Opciones** > **Opc COM**  
> Establecer valor IP/  
Máscara de Subred/  
Puerta de Enlace /  
ID de Dispositivo >  
OK para guardar >

Reiniciar para aplicar los cambios.

**Valor por defecto:**

Dirección IP - 192.168.1.201  
Máscara de subred -  
255.255.255.0  
Gateway - 192.168.1.1  
ID de Disp - 1  
Contraseña - 0

1

## La Activación en Línea

Utilice el número de serie del terminal para activar el software en línea.

Póngase en contacto con su distribuidor local o [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com) si usted requiere la activación del software fuera de línea.

## Descarga de software / Guías de usuario

Disponible en línea en

<https://product.fingertec.com/user-guide.php>

2

## Descripción General de Sistema

### Gestión de Usuarios

Agregar, borrar, editar y gestionar la información del usuario y los registros de transacciones.

### Configuración de Cálculo de Asistencia

Las normas de asistencia y fórmulas de cálculo deben ser averiguados para obtener reportes de asistencia correctos.

### Descargar los registros de asistencia desde los terminales

Recuperar los registros de transacciones almacenados en los terminales en el servidor.

### Comprobar y editar los registros de asistencia

Revisar los registros y editar / insertar / comprobar registros faltantes.

### Generar informes de asistencia

Generar informes profesionales y presentables para el análisis

### Exportar registros de asistencia para la nómina o el software de 3ª parte

Integrar los registros de asistencia recuperados de los terminales FingerTec a un software/ una nómina de tercera parte pertinente.

*FINGERTEC*