


**FINGERTEC**



Face ID 4

**Общее Описание Терминала**



## РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦА

- 1 Расположите линию глаз в данной области.
- 2 Индикатор выполнения процесса показывает прогресс регистрации лица.
- 3 Строка состояния показывает качество сделанного изображения; чем выше цифра, тем лучше изображение.



## ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ

- 1 Выровняйте Вашу позицию таким образом, чтобы Ваше лицо было в данной области.
- 2 Строка состояния показывает качество сделанного изображения; чем выше цифра, тем лучше изображение.



## УСПЕШНЫЙ ПОРЯДОК ВЕРИФИКАЦИИ

Система покажет Ваше фото, ID пользователя и имя после верификации Вашей личности.

## Краткое Руководство

Краткое Руководство предназначено для того, чтобы обеспечить пользователя простыми инструкциями, как задать дату/время и наладить связь терминала, а также как производить регистрацию и верификацию по лицу. Для более полной информации касательно других разделов по управлению терминалом, используйте руководство по устройству терминала, приложенное в упаковке или доступное онлайн:

• <http://info.fingertec.com/faceid4-4>

### 1 Установка Даты и Времени

1. Нажмите **Меню**, выберите **Дата/Время** и установите значение.
2. Есть два варианта формата времени, 12-часовой формат и 24-часовой формат.

### 2 Регистрация Лица

Используйте руководство по устройству терминала

1. Нажмите **Меню** и выберите **Пользователь**.
2. Введите Ваш **ID Пользователя** и выберите **Лицо**.
3. Следуйте инструкциям и расположите линию глаз на зеленом прямоугольнике на экране, чтобы зарегистрировать Ваше лицо.
4. После того, как процесс регистрации завершен, выберите подходящий уровень **Полномочия** и нажмите **Сохранить**.

### 3 Настройки Связи

**Чтобы ввести IP адрес:** Нажмите Меню > Связь > Связь > IP Адрес > Введите IP адрес.

**Чтобы ввести Маску Подсети:** Нажмите Меню > Связь > Связь > Маска Сети > Введите цифры.

**Чтобы ввести Шлюз:** Нажмите Меню > Связь > Связь > Шлюз > Введите цифры.

## 4 Активация Терминала в программном обеспечении TCMS V2



1. Нажмите дважды на иконку программного обеспечения TCMS V2.
2. Нажмите **Устройства** и дважды нажмите **Установка Терминалов FingerTec**.
3. Нажмите **Добавить** и введите Ваш Ключ Защиты Продукта TCMS V2 - смотрите на обратной стороне DVD-диска.
4. Выберите терминал в **Модель**.
5. Введите **ID Устройства** и **IP Адрес** в колонках.
6. Снимите галочку в колонке **Заблокированный**.
7. Дождитесь, пока программное обеспечение. подключится к терминалу.
8. Введите Ваш Код Активации и нажмите **OK**.

## 5 Скачать Пользователя и Данные из Терминала

1. Нажмите **Устройства** и дважды нажмите **Управление Персоналом**.
2. Нажмите **Скачать Сотрудника**.
3. В колонке ID Пользователя, выберите **Все**.
4. В "Выбранные Данные" пометьте галочкой следующие ячейки: Лицо, ID Карты, Имя Пользователя + Полномочия + Пароль
5. Нажмите **Применить** и **Сохранить Сотрудника**.
6. Нажмите **Устройство** и дважды нажмите **Скачать Данные с Терминала**.
7. Нажмите **Применить**, чтобы начать загрузку.

## 6 Генерирование Отчетов

1. Нажмите на иконку **Отчет**.
2. Выберите тип отчета **Карта Учета Времени Сотрудника**.
3. Выберите **Временные Рамки** отчета.
4. Нажмите **Просмотр** и **Печать**.



# План действий по FingerTec TCMS V2



## 1 Первоначальная Установка Программного Обеспечения

Установщик программного обеспечения TCMS V2 доступен на DVD-диске, который прилагается ко всем терминалам FingerTec

## 2 Управление Терминалом FingerTec

Подключите Ваш терминал FingerTec к TCMS V2 с помощью онлайн активации терминала, используя Ключ Продукта, напечатанный на лицензионной наклейке. Пожалуйста, обратитесь к Вашему местному продавцу продукта или к [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com), е если Internet связь недоступна.



Ключ Продукта      Серийный Номер

## 3 Общее Описание Системы

### Управление Пользователем

Добавить, удалить, редактировать и управлять информацией о пользователе и журналами транзакций.

### Установка Учета Посещаемости

Для того, чтобы получать правильные отчеты о посещаемости, необходимо вычислить формулы для расчета и правил посещаемости.

### Скачать записи о посещаемости с терминалов

Извлечь журналы транзакций, хранимые на терминалах, на сервер.

### Проверить и редактировать записи о посещаемости

Просмотреть записи и редактировать / внести / проверить есть ли потерянные записи.

### Генерирование отчетов о посещаемости

Сгенерировать профессиональные и презентабельные отчеты для анализа.

### Экспортировать записи о посещаемости для платежной ведомости или для стороннего программного обеспечения

Внести записи о посещаемости, извлеченные из терминалов FingerTec, в соответствующее стороннее программное обеспечение/платежную ведомость.

Все полные руководства по устройству и программному обеспечению доступны на DVD-диске FingerTec и доступны для скачивания онлайн: <http://user.fingertec.com>